

EAN (DE): 4003971200314

Art. Nr. (DE): 20031

## **Schellenberg Funk-Zeitschaltuhr, 1-Kanal**

Zeitschaltuhr, Handsender und Wandschalter für Schellenberg Funk-Produkte

- Funk-Zeitschaltuhr, Handsender und Wandschalter in einem
- Steuerung manuell per Funk oder nach individueller Zeitautomatik
- für funkbasierte Antriebe, Steckdosen oder Lichtschalter von Schellenberg
- gleichzeitige Steuerung von bis zu 5 Schellenberg Funk-Produkten
- einfache Entnahme aus der Wandhalterung zur Nutzung als Fernbedienung

Die Funk-Zeitschaltuhr mit 1-Kanal ermöglicht die komfortable Steuerung eines einzelnen oder bis zu fünf gruppierten Funk-Produkte entweder manuell auf Knopfdruck oder per Zeitautomatik. Die Zeitschaltuhr eignet sich nicht nur für Rollladenantriebe mit Funk, sondern ebenso für funkbasierte Markisen- oder Torantriebe, Steckdosen oder Lichtschalter von Schellenberg. Mithilfe der praktischen Wandhalterung kann die Zeitschaltuhr zu einem unauffälligen Wandschalter umfunktioniert werden. Diese kann an einer beliebigen Stelle montiert werden und erreicht dank des Batteriebetriebs eine Reichweite von 20 m im Gebäude. Die Zeitschaltuhr kann durch einfaches Kippen jederzeit aus der Halterung herausgenommen werden und ähnlich einer Fernbedienung verwendet werden. Die Bedienung und Einstellung wird erleichtert durch drei große Tasten für Auf-, Abfahrt und Stopp sowie durch einen Schiebeschalter für das Umschalten zwischen Zeitautomatik und manuellem Betrieb. Optional kann die Funk-Zeitschaltuhr in ein kompatibles Smart Home System integriert werden. Dadurch ergeben sich, abhängig vom Smart Home System, weitere Steuerungsmöglichkeiten.

### **Technische Daten**

- Maße Wandhalterung (B x H x T): 80 x 80 x 12 mm
- Maße Zeitschaltuhr (B x H x T): 50 x 50 x 17 mm
- Farbe: Weiß

- Betriebsspannung: 3 V DC
- Batterietyp: 1 x CR 2450
- Funk-Frequenz: 868,4 MHz, Schellenberg Radio System
- Schutzart: IP 20, nur für trockene Innenräume
- Sendeleistung: max. +10 dBm/10 mW
- Reichweite Freifeld: max. 100 m
- Reichweite im Gebäude: max. 20 m
- Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C

## **Lieferumfang**

1 x Funk-Zeitschaltuhr, 1-Kanal  
 1 x Wandhalterung  
 1 x Batterie, Typ CR 2450  
 1 x Montageanleitung  
 2 x Schrauben  
 2 x Dübel

## **Suchbegriffe für die interne Shopsuche**

Schellenberg  
 Funk Zeitschaltuhr  
 Zeitschaltuhr Rollladen  
 Zeitschaltuhr für Rollladen  
 Zeitschaltuhr Funk  
 Rollladenschalter mit Zeitschaltuhr  
 Schellenberg Funk Zeitschaltuhr  
 Rollladensteuerung Zeitschaltuhr  
 Funk Zeitschaltuhr Steckdose  
 Zeitschaltuhr Markisenantrieb  
 Zeitschaltuhr Torantrieb  
 Funkgesteuerte Zeitschaltuhr  
 Zeitschaltuhr funkgesteuert  
 Funk Zeitschaltuhr mit Fernbedienung  
 Schellenberg 20031